



HIGH-END INTERNET DAB+/FM-STREAMER

- Dedikált MAGNAT STREAMING APP a streameléshez (pl.: Spotify™), internet rádióhoz és a multi-room funkciókhoz
- Bluetooth® streamelés (5.0) high-end Qualcomm® aptX™ audió szabvánnyal
- Nagy DAB+, és FM-Tuner állomás memória
- Wolfson digitális-analóg átalakító (WM8740) minden bemeneti forráshoz
- Masszív fém ház alumínium előlappal és vezérlőgombokkal



HIGH-END STREAMER KLASSZIKUS HIFI FORMÁTUMBAN

Köszönhetően napjaink hatalmas média választékának, mint a számtalan streaming szolgáltatások, már nem csak a CD-k és a rádió a kizárólagos zeneforrások. A legfontosabb szolgáltatások gondosan kilátoztatott technológiákkal lettek egy elegáns csomagba összefoglalva, mely csomag nem más, mint az MMS 730 high-end streamer. Az eszköz még az alakja miatt is tökéletes társa lehet a hifi rendszereknek, főleg a Magnet egyéb hifi komponenseinek.

- High-end streamer Spotify-hoz, Internet rádióhoz és otthoni hálózaton tárolt zenékhez
- DAB+ és FM, 40-40 memóriahellyel
- USB és Bluetooth® aptX HD™
- Multi-room funkció
- High-end digitális/analóg átalakító a Wolfsontól
- Masszív fémház, szálcsiszolt alumínium előlappal



HIGH-END TECHNOLÓGIA

Nem minden streaming szolgáltatás minősége egyforma, és legvégül, a digitális jelek analóggá való átalakítása fog számítani. Az MMS 730-ban egy high-end Wolfson WM 8740DAC (digitális / analóg átalakító) található. Ahogy az a Magnet eszközöknél már megszokott, a kiválasztott technológiák egy magas minőségű, masszív fémházban kapnak helyet, aminek előlapja szálcsiszolt alumínium.

TÖKÉLETES CSAPATJÁTÉKOS

A 433 mm szélességű házával az MMS 730 tökéletesen passzol a többi hifi komponensünkhöz, mint amilyen az **MR 780** hibrid csöves erősítő. Köszönhetően az analóg és digitális (optikai és koaxiális) kimeneteknek, az MMS bármilyen létező elektronikával kombinálható, hogy felruhazza azt az új médium széleskörű lehetőségeivel. Akár egy öregebb csöves erősítőt is multimédiás mindentudóvá változtathat.

FM/DAB-VEVŐ

- Digitális DAB/DAB+ vevő
- FM vevő
- RDS/rádió szöveg funkció
- 40 programozható állomáshely a DAB/DAB+ és FM számára
- FM állomáskeresés (DAB)
- Automatikus szkennelés (FM)

HÁLÓZATI FUNKCIÓK

- Internet rádió
- Spotify™ audió streamelés
- DLNA audió streamelés
- Multiroom funkciók
- Saját MAGNAT STREAMING APP a hálózati funkciók kényelmes használatához

USB BEMENET

- MP3 és WMA lejátszás
- ID3 tag támogatás
- USB tároló támogatása 8 GB-ig (FAT 16/32)

BLUETOOTH® BEMENET

- Bluetooth® bemenet (5.0) high-end Qualcomm® aptX™HD szabvány támogatással

TOVÁBBI JELLEMZŐK

- Rendkívül pontos, alacsony zajszintű digitális/analóg jelátalakítás a magas minőségű Wolfson D/A átalakítóval (WM8740)
- Masszív, teljes fémház szálcsiszolt alumínium előlappal
- Stabil lábak rezgés csillapító gumibelsővel
- Könnyen olvasható, kétsoros, tiszta szövegkijelző állítható fényerővel (3 fokozat)
- Rendszer távirányító minden funkcióhoz
- Külön standby tápellátás az alacsony standby fogyasztás érdekében

MMS 730

High-End Internet DAB+/FM-Streamer

RÁDIÓ:

FM FREKVENCIA TARTOMÁNY

87.5 – 108 MHz

DAB/DAB+ FREKVENCIA TARTOMÁNY

174.928 – 239.2 MHz (Band III)

FM ÉRZÉKENYSÉG

-108 dBm

DAB/DAB+ ÉRZÉKENYSÉG

-100 dBm

DAB/ FM MEMÓRIAHELYEK

INTERNET RÁDIÓ MEMÓRIAHELYEK

40-40 db

HÁLÓZATI BEMENET

WLAN: 2.4GHz, 802.11 b/g/n, WPA2, 300MBps (192kHz / 24Bit-ig)

LAN: RJ45

Vezérlés a MAGNAT AUDIO STREAM APP-al (elérhető iOS-re és Android 5.0-ra) Hálózati lejátszás, DLNA lejátszás, Internet rádió, Multi-room funkciók

BLUETOOTH® BEMENET

Bluetooth® 5.0 / Qualcomm® aptX HD™

USB BEMENET

USB A Ver. 1.1, 5V/DC 1000 mA, 8 GB-ig (FAT 16/32)

Lejátszható formátumok: MP3, WMA

SZÍN

Fekete

MÉRETEK (Szé x Ma x Mé)

Főegység: 433 x 78 x 317 mm

Vezérlőkkel és tápkábel: 433 x 78 x 322 mm

Távírányító: 38 x 148 x 17 mm

SÚLY

3,3 kg

ART.NO. /EAN

149 550 / 40 18843 49550 7

TARTOZÉKOK

MMS 730

Távírányító elemekkel(2x AAA)

RCA kábel

Tápkábel

Kezelési kézikönyv

AUDIÓ CSATLAKOZÓK:

DIGITÁLIS KIMENETEK

1x optikai (Toslink™) fix szintű

1x koaxiális (cinch) 2V/RMS fix szintű

Támogatott mintavételezési frek.: 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz

Támogatott bit-mélység:

6/24bits

ANALÓG KIMENETEK

1 x analóg (cinch) 2V/RMS fix szintű

FREKVENCIA ÁTVITEL

20Hz – 20kHz (+/-0.5dB)

JEL/ZAJ SZINT

Analóg kimenet: >95 dB(A)

Digitális kimenet: >105 dB(A)

MŰKÖDÉSI FREKVENCIA

2402 – 2480 MHz

MAXIMUM SUGÁRZOTT ENERGIA AZ

EN 62479-NEK, EN 62311-NEK MEGFELELŐEN

5.49 dBm (Bluetooth®)

16.80 dBm (WLAN)

MAX. FOGYASZTÁS

Maximum: 20 W

Standby: <0,5 W

